



电流注入钳 BCIP-400

■ MIL-STD-461E/F/G

产品概述

BCIP-400电流注入钳是一种宽带电流耦合装置，它可以将时谐信号电流或脉冲信号电流通过磁耦合方式传递给受试设备（EUT），具有波形无畸变、与EUT物理隔离等特点。满足美军标MIL-STD-461E/F/G CS114、CS115、CS116测试项的需要。

应用行业




新能源汽车



新能源电力

技术参数

频率	4 kHz - 400 MHz
最大输入功率	100 W (持续30 min)
	150 W (持续15 min)
	200 W (持续5 min)
接口形式	N type
内直径	40 mm
外直径	127 mm
高度	70 mm
重量	2.6 Kg



BCIP-400 电流注入钳插入损耗曲线

产品配件	电流注入钳校准夹具	BCICF-400
------	-----------	-----------

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处
地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处
地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处
地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处
地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

